



R2B



85%

R2B

Handleiding

**Powerbank – 20.000 mAh met
geïntegreerde kabels**

Model: S7

Mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen!

Inhoudsopgave

- | | |
|---|------------|
| 1. Powerbank – 20.000mAh met geïntegreerde kabels | 4. |
| Specificaties | |
| 2. Installatie | 9. |
| Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product | |
| 3. Duurzaam recyclen | 13. |
| Jouw bijdrage aan een beter milieu | |
| 4. Garantie bepaling | 14. |
| De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd. | |



Bedankt dat je hebt gekozen voor deze 20.000 mAh powerbank met geïntegreerde kabels!

Met dit product heb je altijd een betrouwbare energiebron binnen handbereik, of je nu onderweg bent, op reis gaat of je smartphone, tablet of ander apparaat tussendoor moet opladen.

Deze handleiding is bedoeld om je stap voor stap wegwijs te maken in het gebruik van je powerbank. Je vindt hierin uitleg over de functies, het opladen en gebruiken van de powerbank en veiligheidsinstructies. Het doel is dat je je powerbank optimaal en veilig kunt gebruiken, zodat je er langdurig plezier van hebt.

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de powerbank in gebruik neemt. Zo ben je verzekerd van een veilig gebruik en haal je het maximale uit je aankoop.

1. Powerbank 20.000 mAh



1.1 Specificaties

- 20.000 mAh
- Outputs: 2 x USB-A, 1 x USB-C en 2 geïntegreerde kabels (geschikt voor USB-C en geschikt voor Lightning)
- Output USB-A (1 bliksemicoon): 5V/2A (10W Quick Charge)
- Output USB-A (2 bliksemiconen): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W Quick Charge 3.0)
- Output USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (Power Delivery tot 20W)
- Inputs: USB-C (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) en micro-USB
- LED-display met accustand
- Afmetingen: 14.5 x 7 x 2.5 cm
- Gewicht: 439 gram
- Telefoon 4 tot 6 keer volledig opladen
- Voldoet aan CE-markering en EU-conformiteitsverklaring

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze powerbank is ontworpen voor het opladen van draagbare elektronische apparaten zoals smartphones, tablets of andere USB-apparaten. Gebruik het product niet voor andere toepassingen.
- ⚠ Controleer de behuizing en kabels vóór gebruik. Gebruik de powerbank niet als er schade zichtbaar is, zoals barsten, vervorming of lekkage.
- ⚠ Stel de powerbank niet bloot aan regen, sneeuw of andere vochtige omstandigheden. Dompel het product nooit onder in water.
- ⚠ Leg de powerbank nooit in direct zonlicht, bij een warmtebron of in een voertuig bij hoge temperaturen. Risico op oververhitting en brandgevaar.
- ⚠ Voorkom kortsluiting: laat geen sleutels, munten of andere metalen voorwerpen in contact komen met de aansluitingen.
- ⚠ Open de behuizing niet en voer geen wijzigingen of reparaties uit. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brandgevaar.
- ⚠ Gebruik alleen opladers en kabels die compatibel zijn met de powerbank en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.
- ⚠ Blijf altijd in de buurt tijdens het opladen. Koppel de powerbank los zodra hij volledig is opgeladen om overladen te voorkomen.

- ⚠️ Laat kinderen de powerbank niet gebruiken of ermee spelen. Kleine onderdelen en batterijen kunnen gevaar opleveren.
- ⚠️ Gebruik de ingebouwde kabels uitsluitend voor het opladen van compatibele apparaten.
- ⚠️ Gebruik geen verlengkabels tussen de ingebouwde kabel en je toestel. Dit kan het laadvermogen verlagen en de beveiliging beïnvloeden.
- ⚠️ Trek altijd aan de connector, nooit aan de kabel zelf. De interne bedrading kan anders beschadigen.
- ⚠️ Buig de kabels niet onder scherpe hoeken. Vermijd knikken, draaien of trekken tijdens gebruik.
- ⚠️ Controleer regelmatig op slijtage, rafels of knikpunten. Merk je op dat de kabel beschadigd is of los zit? Stop dan onmiddellijk met gebruik.
- ⚠️ Gebruik de kabels niet als handvat of ophangpunt. De behuizing is niet ontworpen om aan de kabels te worden gedragen.
- ⚠️ Gebruik de ingebouwde kabels niet terwijl de powerbank zelf aan het opladen is.

1.2.2 Transport en Opslag

- ⚠️ Bewaar de powerbank op een koele, droge plaats bij kamertemperatuur. Vermijd langdurige blootstelling aan hitte, kou of direct zonlicht.

- ⚠️ Neem de powerbank niet mee in ingecheckte bagage tijdens vliegreizen. Raadpleeg de luchtvaartmaatschappij voor de geldende regels omtrent het meenemen van lithiumbatterijen.
- ⚠️ Indien de powerbank langere tijd niet wordt gebruikt, laad hem dan iedere 3 tot 6 maanden tot ongeveer 50% op om de levensduur van de batterij te behouden.

1.2.3 Reiniging en Onderhoud

- ⚠️ Maak de behuizing schoon met een droge, zachte doek. Vermijd vocht, oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.
- ⚠️ De powerbank vereist geen speciaal onderhoud. Probeer de batterij of onderdelen nooit zelf te vervangen.

1.2.4 Veiligheid tijdens gebruik

- ⚠️ Vermijd intensief gebruik van aangesloten apparaten terwijl de powerbank zelf wordt opgeladen, om oververhitting te voorkomen.
- ⚠️ Gebruik de powerbank niet in de buurt van brandbare materialen of gassen.
- ⚠️ Als de powerbank ongewoon warm wordt, vreemde geuren afgeeft of rook produceert: koppel direct alle apparaten los en stop met gebruik.

1.2.5 Probleemoplossing

⚠️ Powerbank laadt niet op:

- Controleer of de meegeleverde kabel wordt gebruikt, of een kabel met geschikte stroomtoevoer die overeenkomt met de aangegeven input.
- Controleer of de adapter correct is aangesloten en werkt.
- Probeer een ander stopcontact of oplader.

⚠️ Apparaat laadt niet op

- Controleer of de powerbank voldoende is opgeladen.
- Controleer of de kabel geschikt is voor het apparaat.
- Controleer of de USB-poort schoon en vrij van stof is.

⚠️ Na verloop van tijd kan de capaciteit van de batterij afnemen. Dit is normaal bij lithium-ion batterijen.

1.2.6 Milieu en Verantwoorde Afvoer

- ⚠️ Powerbanks bevatten lithium-ion batterijen die niet bij het gewone afval mogen. Lever de powerbank in bij een erkend inzamelpunt voor e-waste.
- ⚠️ Kartonnen en plastic verpakkingen kunnen apart worden ingeleverd voor recycling.

2. Installatie

2.1 Product diagram





2.2 Opladen van de powerbank

2.2.1 Aansluiten op stroombron

Gebruik de meegeleverde USB-C kabel om de powerbank aan te sluiten op een stroombron, zoals een oplader of computer. De powerbank kan ook worden opgeladen door de micro-USB input die zich aan de zijkant van de powerbank bevindt.



2.2.2 Batterijpercentage

Het batterijpercentage zal digitaal worden weergegeven op het display tijdens het opladen. Wanneer het 100% aangeeft, is de powerbank volledig opgeladen.



2.2.3 Volledig opladen

Voor het eerste gebruik of na langdurige opslag, laad de powerbank volledig op. Dit kan 6-8 uur duren.



2.3 Opladen van andere apparaten

2.3.1 Apparaat opladen met geïntegreerde kabels

Sluit je telefoon of een ander elektronisch apparaat aan op de geïntegreerde USB-C of Lightning kabel van de powerbank.

De powerbank gaat automatisch aan. Je kunt de powerbank ook handmatig aanzetten door één keer op het aan/uit knopje te klikken.



2.3.2 Apparaat opladen met eigen kabel

De powerbank bevat twee USB-A outputs en één USB-C output. Deze kun je gebruiken om je telefoon op te laden met je eigen kabel. De powerbank gaat automatisch aan.



Voor het opladen van een apparaat moet een eigen oplaadkabel gebruikt worden. De meegeleverde kabel is enkel voor opladen powerbank i.v.m andere stroomtoevoer.

2.3.3 Meerdere apparaten tegelijk opladen

Je kunt meerdere apparaten tegelijk opladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, stopt de powerbank automatisch met opladen. Je kunt de powerbank ook handmatig uitzetten door twee keer snel achter elkaar op het aan/uit knopje te klikken.



3. Duurzaam recyclen

Jouw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst! 🌍♻️

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

Sinds 2018 biedt R2B Store betrouwbare kwaliteit met 2 jaar fabrieksgarantie op al onze producten. Binnen deze garantie repareren/vervangen we kosteloos aantoonbare productiefouten. Na één jaar moet je zelf aantonen dat het om een productiefout gaat. Buiten de garantieperiode bieden we betaalbare reparaties met vooraf duidelijke kosten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door vallen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie, of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over R2B Store

Wij willen bijdragen aan een veilige, prettige en comfortabele reis – of je nu onderweg bent naar je werk, op vakantie gaat of graag actief buiten beweegt.

Bij R2B combineren we zorgvuldig gekozen producten met praktische tips, eerlijke adviezen en inspirerende content. We helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste accessoires, maar ook met informatie die elke vorm van onderweg zijn – van rit tot run – makkelijker en leuker maakt.

We geloven in mobiliteit, veiligheid en gemak voor iedereen. Samen met onze community bouwen we aan een plek waar je altijd terechtkunt, of je nu op weg bent of in beweging blijft!

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Voor meer informatie en contactmogelijkheden kun je terecht op de contactpagina van onze website.



Batch number: 250721
Published 02-2026 V1
Original user manual

R2B Store B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend, Nederland



Séparez les éléments avant de trier